

Стеклотекстолит FR4	Толщина ядра, мм	Фольга, мкм	Суммарная толщина, мм	Допуск на толщину, +/-мм	Dk					
					1GHz	2GHz	5GHz	10GHz	15GHz	20GHz
TU-872 SLK FR-4 IPC-4101/126	0,102	18/18	0,138	0,013	3,51	3,33	3,34	3,32	3,28	3,27
	0,102	35/35	0,172	0,013	3,51	3,33	3,34	3,32	3,28	3,27
	0,152	18/18	0,188	0,018	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45
	0,152	35/35	0,222	0,018	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45
	0,254	18/18	0,290	0,025	3,90	3,77	3,76	3,72	3,69	3,67
	0,254	35/35	0,324	0,025	3,90	3,77	3,76	3,72	3,69	3,67
	0,533	18/18	0,569	0,050	3,86	3,72	3,71	3,68	3,64	3,63
	0,533	35/35	0,603	0,050	3,86	3,72	3,71	3,68	3,64	3,63
Препрег FR4										
TU-87P SLK FR-4 IPC-4101/126										
106 RC71	0,050			0,013	3,51	3,33	3,34	3,32	3,28	3,27
106 RC76	0,064			0,013	3,38	3,19	3,21	3,19	3,16	3,15
1080 RC64	0,076			0,013	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45